



Artikelnummer
43300



Typ
MISTRAL 300M

Bezeichnung
Funkgong Set

Reichweite 500 m
8 -12 V AC/ DC Batterien 4 x 1,5 V
Weiß, Silber

17 Melodien Blitzlicht 86 dB (A)
Distanzmultiplikator,
Rufweberschaltung
150 x 115 x 38 mm

Kurzbeschreibung

Der Luxus- Funkgong für "grenzenlosen" Einsatz

Produktmerkmale

Distanz- Multiplikator: beliebig große Reichweiten durch Verknüpfung mehrerer Empfänger/ Sender- Kombinationen erzielbar.
17 ansprechende polyphone Melodien (2-/3- Klang, Westminster, Pop, Klassik, bes. Ruffolge für Hörgesch. Etc.) und SILENCE- Funktion mit LED- Kontrolle
ALARM- Funktion mit DIN- Notruftton für besondere Situationen
benutzerfreundliche Auswahl von Melodien und 500 mJ- Blitzlicht auf Tastendruck.
System easyTIP
wasserdichter Combi- Funktaster mit Namensschild und LED- Sendekontrolle
17- fache Rufunterscheidung für optimale Zugangskontrolle, 20 Sender anlernbar
Zentralruf: mehrere Empfänger können durch einen Sender angesteuert werden
Individualruf: jeder Empfänger kann durch zusätzliche Sender individuell angesteuert werden
Matrixruf: Kombination von Zentral- und Individualruf möglich
Empfänger-/ Sender ab Werk vorprogrammiert.
17 Melodien/ Blitzlicht
Distanz- Multiplikator

Technische Daten

Technische Daten
Reichweite 500m*, Sendefrequenz 868,35 MHz
Lautstärke max. 86 dB(A), stufenlos regelbar
Empfänger: 4x1,5V (Typ LR14/ C, Alkaline Babyzelle, nicht im Lieferumfang) oder 8-12V=/ ~ (Buchse +Klemme, verpol.sicher)
Sender: Batterien 2x1,5V (Typ LR03/ AAA, im Lieferumfang enthalten) oder 8-12V= (über Klemme)
Abmessungen: Empf. 150 x 115x 38mm, Sender 36x100x17mm
Farbe: weiß
Reichweite 500m*
Batt. 4x1,5V oder 8-12V=/ ~

Installationshinweis

Empfänger: aufstellbar, aufhängbar oder verschraubbar, Sender verschraubbar: mit Clip aufhängbar
kompatibel mit fast allen Sprech-/ Klingelanlagen (Rufweberschaltung standardmäßig)
Bedieneinheit leicht zugänglich

Hinweise

*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!
Bei Bedarf Distanz- Multiplikator durch Einbau weiterer Funk- Sets oder MISTRAL Repeater verwenden!

[iba_mistral300m_43300_mvxxxxxx_2014-11-26.pdf](#)