

MyHOME® Hausautomation - BUS

Automation - EB-Aktoren



H4671M2
0675 56



3475

VE	Art.	EB-Schaltaktor/-sensor 2-fach
1	H4671M2 305 025 901	<p>EB-Schaltaktor/-Sensor 2-fach mit 2 Schließern und frontseitiger lokaler Bedienung. Zur Verwendung als Rollladenaktor (verriegelt) oder zum Schalten von 2 unabhängigen Lasten. Kontaktbelastbarkeit 6 A ohmsch, 2 A induktiv, 500 W Motorantrieb und 150 W für Leuchtstofflampen. Als Rollladen-Aktor verwendet, verfügt das Gerät über eine zusätzliche Nebenstelle, die in Abhängigkeit der Parametrierung direkt als Sensor arbeiten kann. Das Gerät kann physisch mittels Konfiguratoren oder virtuell konfiguriert werden.</p> <p>2 Module</p> <p>Ausführung Axolute Zu komplettieren mit 1- oder 2-moduligen Wippen (S.166-167)</p> <p>Ausführung Arteor Zu komplettieren mit 1- oder 2-moduligen Wippen (S.168-169)</p>
1	0675 56 305 078 901	
1	3476	<p>Mini EB-Schaltaktor/-Sensor 1-fach</p> <p>Mini-Aktor mit 1 Schließer für universeller Einbau, Kontaktbelastbarkeit 2 A ohmsch und induktiv, lokal ansteuerbar über einen potentialfreien Schließer. Das Gerät kann physisch mittels Konfiguratoren oder virtuell konfiguriert werden.</p> <p>Masse: L × B × T: 41 × 41 × 19 mm</p>
1	3475	<p>Mini EB-Schaltaktor 1-fach</p> <p>Mini-Aktor mit 1 Schließer für universeller Einbau, Kontaktbelastbarkeit 2 A ohmsch und induktiv. Das Gerät kann physisch mittels Konfiguratoren oder virtuell konfiguriert werden</p> <p>Masse: L × B × T: 41 × 41 × 19 mm</p>

MyHOME® Hausautomation - BUS

Automation - DIN REG-Aktoren



F411/1N



F411/2



F411/4



BMSW1003

Verbrauch, Masse **S.165**

VE	Art.	REG-Aktor 1-fach
1	F411/1N 405 660 511	<p>Reiheneinbauaktor mit 1 Wechselkontakt, Kontaktbelastbarkeit 16 A ohmsch, 4 A induktiv und Leuchtstofflampen und LED-Lampen: max. 10 Lampen, Testtaste sowie Kontroll-LED, 2 TE DIN</p>
1	F411/2 405 660 621	<p>REG-Aktor 2-fach</p> <p>Reiheneinbauaktor mit 2 Schließern, wahlweise konfigurierbar als 2-fach Schalt- oder 1-fach Rollladenaktor, Kontaktbelastbarkeit 6 A ohmsch, 460 W Motorantrieb, 2 A induktiv, 150 W Leuchtstofflampen, 2 Testtasten sowie 2 Kontroll-LEDs. Der REG-Aktor verfügt über zwei potenzialfreie Schliesskontakte. Je nach Konfiguration kann der Aktor zum unabhängiger Schalten von zwei Lasten oder zur Ansteuerung eines Rollladen-/Jalousieantriebes (verriegelte Ausgänge mit Laufzeit) verwendet werden.</p> <p>2 TE DIN</p>
1	F411/4 405 660 641	<p>REG-Aktor 4-fach</p> <p>Reiheneinbauaktor mit 4 Schließern, wahlweise konfigurierbar als 4-fach Schalt- oder 2-fach Rollladenaktor, Kontaktbelastbarkeit 2 A ohmsch, 460 W Motorantrieb, 2 A induktiv, 70 W Leuchtstofflampen, 2 Testtasten sowie 2 Kontroll-LEDs. Der REG-Aktor verfügt über zwei potenzialfreie Schliesskontakte. Je nach Konfiguration kann der Aktor zum unabhängiger Schalten von 4 Lasten oder zur Ansteuerung 2 Rollladen-/Jalousieantriebes (verriegelte Ausgänge mit Laufzeit) verwendet werden.</p> <p>2 TE DIN</p>
1	BMSW1003 405 660 541	<p>REG-Aktoren 4-fach und 8-fach 16A</p> <p>Reiheneinbauaktor mit 4 oder 8 unabhängigen Wechselkontakten, Kontaktbelastbarkeit 16 A, Kontaktbelastbarkeit für Leuchtstoff- und LED-Lampen (Siehe Lasttabelle S. 163) Testtasten sowie 4 Kontroll-LEDs. IP20 - 230Va.c 50/60 Hz. Nicht als Rollladenaktoren verwendbar.</p> <p>Reiheneinbauaktor mit 4 unabhängigen Wechselkontakten. 6 TE DIN</p>
1	BMSW1005 405 660 841	<p>Reiheneinbauaktor mit 8 unabhängigen Wechselkontakten. 10 TE DIN</p>

Montagefertige Hausautomation-Komfort-Set für die Grundausstattung einer Wohnung **S.144**

