

Artikeldatenblatt

eNet Funk-Wandsender-Modul 2fach



Artikel-Nr.

FM CD 5002 M

eNet Funk-Wandsender-Modul 2fach

inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: CD 50 NA
 inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben
 für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: CD 502 TSA ..
 Neue Systemfunktion: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server
 Softwareversion 2.0

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Funksensor zur Übertragung von Schalt-, Dimm-, Jalousiefahr- und Szenenbefehlen
- Betrieb mit Funkaktoren aus dem eNet-System
- Montage auf Gerätedose nach EN 60670-1, Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebmontage auf glatten Flächen (Glasscheiben).

Produkteigenschaften

- Je zwei nebeneinanderliegende Tasten gehören zu einem Kanal
- Anzeige des Aktorstatus bei Statusabfrage durch eine grüne LED je Kanal
- Anzeige des Übertragungsstatus durch eine rote LED
- Einschalthelligkeit von Dimmaktoren speicherbar
- Batteriebetriebenes Gerät (Batteriefach von vorne zugänglich)
- Signalisierung von Übertragungsfehler abschaltbar

Mit eNet-Server einstellbar:

- Szene Alles-Ein
- Bediensperren

Zusatzfunktionen mit eNet-Server:

- Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0
- Update der Gerätesoftware

Ersatzteil:

Transparente Abdeckung Art.-Nr.: CD 50 NA

Zubehör:

Abdeckung in Tastenfarbe Art.-Nr.: CD 50 NA W, CD 50 NA WW, CD 50 NA GR,
 CD 50 NA LG, CD 50 NA SW

Technische Daten

Nennspannung:	DC 3 V
Batterietyp:	1 x Lithium CR 2450N (im Lieferumfang)
Umgebungstemperatur:	-5 ... +45 °C
Funkfrequenz:	868,0 ... 868,6 MHz
Sendeleistung:	max. 20 mW
Sendereichweite im Freifeld:	typ. 100 m

Empfängerkategorie: 2

