



Artikelnummer
43175



Typ
CROMA 230A

Bezeichnung
Elektronik Gong

17 Sounds
2fache Rufunterscheidung
IP40

230 V AC oder 8 - 12 V AC/ DC
Triggerung 8 - 12 - 230 V AC/ DC
oder potentialfrei
150 x 115 x 45 mm

Kurzbeschreibung

Der Luxus- Elektronikgong mit großer Melodienauswahl und zusätzlicher ALARM-Funktion - besonders "spannend" durch Multi- Volt- Betrieb bis 230V

Produktmerkmale

17 brillante Sounds (2-/3- Klang, Westminster, Pop, besondere Ruffolge für Hörgeschädigte, Klassik, etc.)
umstellbar von Melodie auf ALARM- Ton (optimal geeignet in Kombination mit Bewegungsmeldern, wenn z. B. in einem Geschäft tagsüber eine Melodie und nachts der ALARM- Ton ausgelöst werden soll)
einstellbare Lautstärke bis max. 86 dB(A)
2- fache Rufunterscheidung für optimale Zugangs- Kontrolle
SILENCE- Funktion (Eintasten- Stummsch.) mit LED- Kontrolle
benutzerfreundliche easyTIP- Bedieneinheit für alle Funktionen
(aufklappbares Designelement)

Technische Daten

ökologischer Betrieb durch minimalen Standby- Verlust
max. 86 dB(A)
150 x 115 x 45 mm
Temperaturbereich +5°C ... +40°C
VDE- geprüft
hochwertiger, stabiler ABS- Kunststoff, Farbe weiß mit silbern lackiertem Designteil
Schutzgrad IP 40

Installationshinweis

Multi- Volt- Betrieb mit 8-12V~/ = (250mA) oder 230V~ (0,015A)
sichere Rufon- Aktivierung mit potenzialfreiem Kontakt oder mit 8-12V~/ = oder 230V~ (Optokoppler- Eingang für max. Sicherheit!)
durch integr. Transformator auch für Misch- Installationen und bei Renovierungen einsetzbar (z. B. 230V Spannungsvers. und Triggerung über 8V eines bauseits vorhandenen Klingeltransform.)
optimale Vormontage (Schraubenabstand entspricht Unterputzdosen- Durchmesser)
Parallel- Schaltung zu weiteren CROMA- Gongs oder zu elektromech. Gongs möglich

Hinweise

Bei Spannungsversorgung mit 230V~ muß gemäß Norm ein allpoliger Netzschalter in der elektrischen Gebäudeinstallation vorgesehen werden!
der integrierte Transformator ist nicht dafür geeignet und nicht dafür vorgesehen, elektrische Türöffner zu betreiben! Ggfs. zusätzl. Transformator (z. B. GT 3148) bauseits erforderl.!

Bei Triggerung mit 230V nur geeignete 230V- Taster benutzen!

[iba_croma230a_43175_mv003000_2014-11-26.pdf](#)

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

GROTHE GmbH, Löhestraße 22, D - 53773 Hennef
Tel.: 0 22 42 - 88 90 - 0, Fax 0 22 42 - 88 90 - 36,
info@grothe.de, www.grothe.de