

Bedienelemente für Bewegungsmelder/Komfortschalter
Busch-Wächter 180 UP Sensor Komfort II
mit Multilinse



Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
?berwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.

Schutzart Sensor: IP 20, Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C, Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, bei Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, bei Montagehöhe 1,2 m, Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - bis Tagbetrieb, Öffnungswinkel: 180 °, Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m, alternativ: 2,5 m, Einbaulage: Schiebeschalter oben., Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Bestellnummer: 2CKA006800A2102
Artikelnummer: 6800-84-104M
EA-Nummer: 4011395996355