

Bedienelemente Funkcontrol  
Wandsender WaveLINE  
1 Kanal



Netzunabhängiger 1-fach Wandsender.  
Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild.  
Zum Schalten und Dimmen.  
Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.  
Es kann 1 Funkkanal bedient oder 2 Lichtszenen aufgerufen werden.  
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.  
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.  
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.  
Sendefrequenz: 868 MHz.  
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).  
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.  
Batteriebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.  
Automatische Überwachung der Batteriebensdauer.  
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.

Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts, Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED,  
Nennspannung: 3 V-,  
Schutzart Gerät: IP 20, Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C,  
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm,  
Batterie im Lieferumfang enthalten., Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).

Bestellnummer: 2CKA006730A0054  
Artikelnummer: 6731-84  
EA-Nummer: 4011395149966