



WYT346F



**Funk Multifunktions- Tastsensor, KNX, 2-fach, Status LED, Beschr.-feld, silber**

Funktaster KNX 2-fach (4 Tasten) zur Ansteuerung der KNX Funk-Empfänger oder weitere KNX Geräte über einen Medienkoppler. Montage auf alle flachen Untergründe (Schraubbefestigung oder kleben) in Verbindung mit dem jeweiligen kallysto Rahmen. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in unidirektionale Befehle um. Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Heizungsaktivierung, Zwangssteuerung und Szenenaufruf. Batteriestatus und Sendebestätigung über LED. Demontageschutz per verdeckter Schraubbefestigung am Unterteil möglich. Passend für kallysto Designlinien.

Technische Merkmale

**Architektur**

Bussystem	KNX
Anzahl Tasten	4
Montageart	Aufputz / Aufbau

**Frequenz**

Übertragungsfrequenz	868 MHz
----------------------	---------

**Reichweite**

Max. Reichweite	30m (Gebäude) / 100m (im Freien)
-----------------	----------------------------------

**Werkstoff**

RAL Farbe	RAL 7001 - Silbergrau
Farbe	silber
Werkstoff	Kunststoff

**Abmessungen**

Abmessungen (dxH)	71x71mm
-------------------	---------

**Ausstattung**

Beschriftung	ja
--------------	----

**Sicherheit**

Schutzart	IP31
-----------	------

**Kennzeichnung**

Serie	tebis für kallysto
-------	--------------------