

Funk-Diagnose-Tool



Artikel-Nr.

FM DT

Funk-Diagnose-Tool

Produkteigenschaften

- Anzeigen der Signalqualität eines ausgewählten eNet-Gerätes mittels LED
- Anzeige der Signalqualität von Statusmeldungen mittels LED
- Anzeige von Funksignalen von nicht eNet-Funksendern im Frequenzband 868,3 MHz mittels LED
- Ein-, Ausschalten der Repeaterfunktion von netzbetriebenen Aktoren, Sendern und Energiesensoren
- Batteriebetrieb mit einer Lithium-Knopfzelle (CR 2450N), gehört zum Lieferumfang
- Gerät schaltet nach 5 Minuten ohne Betätigung aus

Technische Daten

Nennspannung:	DC 3 V
Batterietyp:	1 x Lithium CR 2450N (im Lieferumfang)
Umgebungstemperatur:	-5 ... +45 °C
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Sendereichweite im Freifeld:	max. 100 m
Sendeleistung:	max. 20 mW