



**KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink K.5 alu, lackiert**

85745277

Astrozeitverschiebung	+/- 2 h
Schaltzeiten	20 Ein/Aus je Tag
Gangreserve ca.	24 h
Ganggenauigkeit	+/- 3 min/Jahr
Zufallsgenerator	+/- 15 min
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz	868,3 MHz
Funkprotokoll	KNX-Funk
Transmitter duty cycle	1 %
Empfänger-Kategorie	2
Funk-Kanäle	1
quicklink Verknüpfungen max.	20 Sender/Empfänger
Funk-Sendeleistung <	10 mW
Funk-Sendereichweite (Freifeld) max.	100 m
Funk-Sendereichweite (Gebäude) max.	30 m
Betriebstemperatur	-5 - +45 °C
relative Luftfeuchte	0 - 65 % keine Betauung
niedriger Eigenenergiebedarf	Ja
mit Demontageschutz	Ja
Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar	Ja
Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte	Ja
Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-untergang mit Land/Stadt oder Koordinateneingabe	Ja
mit Tastensperre	Ja
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Schaltsicherung)	Ja
Standalone-Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar)	Ja
2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher	Ja
Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Schaltzeiten	Ja
Mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb	Ja
LC-Display leuchtet während der Bedienung	Ja
LC-Display Kontrast einstellbar	Ja
Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display	Ja
Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar	Ja
Resetfunktion (auf Werkseinstellung)	Ja
quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung	Ja
Integration via KNX-Funk/TP Gateway AP ins KNX-TP-System	Ja
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Szenenzeitaufruf, Zeitdimmwert, Taster	Ja
ETS Zusatz-Funktionen: Zustandsanzeige	Ja
Steuerung über Tasten, Funk-Sender und Schaltzeiten	Ja

Technische Änderungen vorbehalten