



85265100

**KNX-Funk Jalousieaktor 1fach AP KNX Funk weiß**

Betriebsspannung	230 V~
Frequenz	50 Hz
Schaltstrom	10 A / 230 V AC1
Umschaltzeit bei Richtungswechsel <	0,6 s
Funk-Empfangsfrequenz	868,3 MHz
Funkprotokoll	KNX-Funk
Transmitter duty cycle	1 %
Empfänger-Kategorie	2
quicklink Verknüpfungen max.	20 Sender/Empfänger
Lamellenverstellung bei Signal <	1 s
Selbsthaltung für 2 min bei Signal >	1 s
Betriebstemperatur	-10 - +55 °C
relative Luftfeuchte	0 - 65 % keine Betauung
Abmessungen (L x B x H)	150 x 85 x 35 mm
niedriger Eigenenergiebedarf	Ja
mit 2 mechanisch und elektronisch gegeneinander verriegelten	Ja
mit Handbetätigung Auf/Ab	Ja
mit Kontroll-LED (Relais geschlossen)	Ja
Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte	Ja
Speicherung von Szenen sperrbar	Ja
mit Konfigurations-LED und Taste sowie Funktions-LED und Taste	Ja
werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige	Ja
Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar	Ja
quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Zwangssteuerung, Auf/Ab-	Ja
Resetfunktion (auf Werkseinstellung)	Ja
Integration via KNX-Funk/TP Gateway AP ins KNX-TP-System	Ja
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart, Zustandsanzeige, 2	Ja
mit Schraubklemmen	Ja
IP55 (Staubgeschützt, Strahlwasserschutz)	Ja