

Secvest Funkalarmanlage

Art.-Nr. FUAA50000

Seite 1 von 4



- Mobile Bedienung via integriertem Webbrowser oder per App (Android/iOS)
- Alarmverifikation durch Integration von bis zu 3 IP-Kameras
- Bis zu 48 Funkmelder und 4 verdrahtete Melder integrierbar
- Aktiver Einbruchschutz in Kombination mit mechatronischen Funk-Fenster-/Türzusatzsicherungen
- 32 weitere Funkausgänge zur flexiblen Ereignissteuerung
- Für bis zu 50 Nutzer mit frei wählbaren Bedienoptionen (Code/Chipschlüssel/Fernbedienung)
- Aufschaltung auf Leitstellen über Leitstellenprotokolle möglich
- Integriertes Wählgerät

Der bewährte Rundumschutz – jetzt noch besser

Die Secvest Funkalarmanlage ist die konsequente Weiterentwicklung der seit Jahren auf dem Sicherheitsmarkt erfolgreichen Secvest 2WAY. Neben den klassischen Alarmfunktionen zum Schutz vor Einbruch, Feuer, Wasser und im Notfall integriert die Secvest jetzt auch Videoverifikation, eine mobile Steuerung per Webbrowser und App sowie weiterhin den einzigartigen mechatronischen Einbruchschutz, den es bislang nur von ABUS gibt.

Große Meldervielfalt und mobile Bedienoptionen

Mit bis zu 48 über Funk kommunizierenden Meldern sowie bis zu vier verdrahteten Meldern bietet die Secvest Funkalarmanlage für bis zu 50 Nutzer ein Maximum an Sicherheit. Verschiedene Bedienoptionen wie Codeeingabe, Proximity Chipschlüssel oder Fernbedienung entsprechen verschiedenen Anwendungsvorlieben. Ein neues Highlight ist die Steuerung der Zentrale via App. Das System kann damit vom Mobiltelefon aus bedient werden – und der beruhigende Blick in die eigenen vier Wände jederzeit von überall aus für die Gewissheit sorgen, dass Zuhause alles in Ordnung ist.

Lückenlose Live-Videoüberwachung und –verifikation per App

Die aktuellen Videobilder von bis zu drei Innen-IP-Kameras sind jederzeit abrufbar. Sämtliche Steuerungen wie das Aktivieren und Deaktivieren der Alarmanlage oder die Abfrage von Statusberichten sind ebenfalls mit der Secvest App für Android oder iOS möglich.

Aktiver Schutz vor Einbruch

An Fenstern und Türen angebrachte Melder fungieren als mechanische und elektronische Sicherung in einem und bieten so den berühmten doppelten Einbruchschutz, der ABUS Mechatronik-Melder auszeichnet: Durch solide

Secvest Funkalarmanlage

Art.-Nr. FUAA50000

Seite 2 von 4

ineinander verkrollende Stahlriegel, die Einbrechern einen Widerstand von bis zu einer Tonne entgegen setzen sowie eine besonders sensible Detektion, die bereits den ersten Aufhebelversuch erkennt und der Alarmzentrale meldet – noch bevor der Täter im Haus ist.

Anwesenheit simulieren und Vorgänge rund ums Haus steuern

Über beliebig viele Funksteckdosen ermöglicht die Secvest eine automatische Steuerung des Lichts, der Stereoanlage oder Ähnlichem, um etwa im Urlaub oder im Alarmfall Anwesenheit vorzutäuschen. Über 32 Funk- und vier verdrahtete Ausgänge können beispielsweise das Licht im Haus oder Garagentore gesteuert werden.

Hinweis: Die Secvest 2WAY Melder sind nicht mit der neuen Secvest Zentrale kompatibel.

Secvest Funkalarmanlage

Art.-Nr. FUAA50000

Seite 3 von 4

Technische Daten:

Abmessungen	(BxHxT) 205x285x46 mm
Aktiver Einbruchschutz	Mit mechatronischen Komponenten (permanente Überwachung)
Anschlüsse	230 V Schraubterminal, a/b Schraubterminal, Sirenenanschluss, 2 - 4 Drahtzonen, 2 Ausgänge, LAN, 12 V Ausgang
Anzahl Bedienteile	8
Anzahl Benutzer	50
Anzahl Drahtzonen	2 x CC oder 4 x FSL
Anzahl Fernbedienungen	50
Anzahl Funkzonen	48
Anzahl virtuelle IP-Zonen	3
Anzeige	Display
Ausgänge	32 Funk, 4 Draht
Batterietyp	7,4V 2500mAh 18,5Wh (FUBT50000)
Bedienung	Lokal: über Secvest Key, Funk-Fernbedienung, Funk-Türzusatzschloss, Proximity-Chipschlüssel, Funk-Schlüsselschalter und Funk-Bedienteil/ Fern: über Webserver, mobile Application, Telefon
Breite	205 mm
Bruttogewicht	1.453 kg
Duplex-Antennentechnologie	Ja
Ereignisspeicher	500
Fernwartung	Ja
Funkalarm-Bandbreite	Schmalband
Funkfrequenz	868 MHz
Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	285 mm
Integrierte Sirene	Ja

Kommunikation/Alarmierung	Leitstelle, Sprache, SMS, E-Mail, Push-Benachrichtigung
Länge	46 mm
Max. Anzahl Bedienteile	8
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Notstrom-Laufzeit	12-24 h
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Menüführung	Sprachgeführt
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	FM FM / AM
Montageort	An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen
Nettogewicht	1.141 kg
Netzteil	integriert oder extern
Netzwerk-Protokolle	HTTPS
Netzwerkanschluss	Ethernet
Notstromversorgung	Ja
Programmierung	Über Webserver oder direkt an Zentrale
Protokolle	NSL: Fast Format, Contact ID, SIA (Analog und IP); Pflege: Scancom, Scanfast, Tunstall
Sabotageüberwachung	Ja
Schaltausgänge	4
Sicherheitsgrad	2
Spannungsüberwachung	Ja
Spannungsversorgung AC	230 V
Spannungsversorgung DC	13,8 V
Sprache OSD	DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL, RU

Secvest Funkalarmanlage

Art.-Nr. FUA50000

Seite 4 von 4

Technische Daten:

Teilbereiche/Überwachungs- bereiche	4
--	---

Umweltklasse	II
Video-Verifikation	Ja, in Verbindung mit TVIP41550