



1901150

 IP20

BSR-140 Schaltrelais 1fach mit Eingang REG i2Audio lichtgrau

Schaltrelais für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage mit Wechsler-Schaltkontakt für Schalt- und Steuerfunktionen. Schaltfunktionen: Türöffner, Licht, Funktionstaste Komfort-Innenstation und Türrufsinalisierung. Steuerfunktionen: Direktsteuerung von Türöffner und Licht. Funktionsauswahl über Betriebsartschalter, Adressierung über Drehschalter, Einschaltdauer einstellbar, Steuereingang für Steuerfunktionen und LED Kontrollanzeige. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.

- Ansteuern durch Licht-, Türöffner- und Komforttasten der Innenstationen
- Tasten eines Türöffners
- Tasten zur Stromstossschalter oder Treppenhauslicht Zeitschalter Ansteuerung
- potenzialsfreier Tastereingang zur Übertragung eines Türöffner- oder Lichtbefehls über den Bus
- Drehfix Codierschalter (Ein-Mann-Inbetriebnahme)
- Einstelldrehregler, Laufzeit von 1 bis 30 Sekunden
- potenzialfreier Relais-Schaltkontakt (Wechsler)
- Ansteuerung durch Audio- und/oder Video-Türrufe
- Ansteuerung über ein BSR-140 Schaltrelais im Funktionsrelais Modus
- Hinweistext:
Verwendung in 2D System nur in Verbindung mit Audioauskoppler oder bei Anschluss an a/b Klemme der Strangversorgung.

Technische Merkmale

Systemtechnologie	i2Audio
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	2 TE
Abmessungen (B x H x T)	35 x 97 x 58 mm
Betriebsspannung über Bus	22 ... 26 V DC
Eingangsspannung Steuereingang	12 V AC/DC
Wechslerkontakt Schaltspannung	max. 24 V
Wechslerkontakt Schaltstrom	max. 1 A
Betriebstemperatur	5 ... 40 °C