



85656182

**KNX-Funk Wandsender 2fach flach Solar quicklink S.1  
weiß, glänzend**

Betriebsspannung	3 V=
Durchschnittliche Helligkeit ca.	300 Lux 6h/Tag
Funk-Sendefrequenz	868,3 MHz
Funkprotokoll	KNX-Funk
Transmitter duty cycle	1 %
Empfänger-Kategorie	2
Funk-Kanäle	4
quicklink Verknüpfungen max.	20 Sender/Empfänger
Funk-Sendeleistung <	10 mW
Funk-Sendereichweite (Freifeld) max.	100 m
Funk-Sendereichweite (Gebäude) max.	30 m
Betriebstemperatur	-5 - +45 °C
relative Luftfeuchte	0 - 65 % keine Betauung
Aufbauhöhe	14 mm
niedriger Eigenenergiebedarf	Ja
mit Demontageschutz	Ja
mit Sendestatus-LED rot/grün/orange	Ja
mit Konfigurations-LED und Taste	Ja
werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige	Ja
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory	Ja
Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar	Ja
obere und untere Bedienfläche frei konfigurierbar	Ja
Resetfunktion (auf Werkseinstellung)	Ja
Integration via KNX-Funk/TP Gateway AP ins KNX-TP-System	Ja
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert	Ja
Für die Funk-Fernbedienung aller zugeordneten KNX-Funk Empfänger.	Ja