



85241126

**Jalousie-Taste Q.1/Q.3 anthrazit, samt**

Lamellenverstellung bei Tasten <	0,4 s
Selbsthaltung für 2 min bei Tasten >	0,4 s
minimale Lamellen-Verstellzeit ca.	150 ms
Umschaltzeit bei Richtungswechsel <	0,6 s
Laufzeit max.	2 min
Betriebstemperatur	-5 - +45 °C
relative Luftfeuchte	0 - 65 % keine Btauung
mit Aufdruck Symbol Pfeile	Ja
niedriger Eigenenergiebedarf	Ja
mit Demontageschutz	Ja
Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abzeiten mit Position	Ja
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperricherung)	Ja
mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange	Ja
LED Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts Anzeige	Ja