

Rauchwarnmelder 10 Jahre (Q)

Art.-Nr. GRWM30500Q



-
- Empfohlene Einsatzorte: Schlafräume, Wohnräume, Kinderzimmer und Flure
 - Qualitätsgeprüft nach Q (vfdb 14/01)
 - 10 Jahre Batterielebensdauer – warnt bei schwacher Batterie
 - 3 V Lithiumbatterie, festverbaut
 - Warnt zuverlässig vor lebensgefährlicher Rauchentwicklung
 - Großflächige Prüftaste zum manuellen Selbsttest und Testalarmierung
-

Rechtzeitige Warnung vor lebensgefährlichem Brandrauch

Über 500 Menschen in Deutschland sterben jährlich an den Folgen eines Feuers, 95 % davon durch giftigen Rauch. Da auch der Geruchssinn nachts schläft, wachen die meisten erst auf, wenn es zu spät ist: Durch den dichten Rauch verlieren Betroffene die Orientierung und können sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen – die giftigen Rauchgase führen bereits nach drei Atemzügen zur Bewusstlosigkeit – und innerhalb kurzer Zeit zum Tod. Die meisten Brände entstehen nicht durch Fahrlässigkeit: Technische Defekte wie Kabelbrand gehören zu den Hauptursachen, die jederzeit ohne Vorwarnung eintreten können.

Der photoelektrische ABUS Rauchwarnmelder erkennt bereits kleinste Rauchpartikel und warnt Bewohner mit einem lautstarken Alarm frühzeitig und effektiv vor einem entstehenden Brand. Der Erfassungsbereich des Rauchwarnmelders ist bis zu 40 m² groß und beschränkt sich auf den Raum, in dem er montiert ist. Für optimalen Schutz ist je ein Rauchmelder pro Flur, Treppenaufgang, Wohn- und Schlafraum empfehlenswert.

Unerwünschte Alarme (durch Störgrößen wie Staub oder Wasserdampf) können einfach und unkompliziert mittels Druck auf die großflächige Prüftaste stumm geschaltet werden.

Wichtige Hinweise zu Montage und Batterielebensdauer

Rauchwarnmelder 10 Jahre (Q)

Art.-Nr. GRWM30500Q

In Wohnungen müssen Schlafräume und Kinderzimmer sowie Flure, über die Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen, jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder haben. Die Rauchwarnmelder müssen so eingebaut (oder angebracht) und betrieben werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird. Eine fest verbaute 3 V Lithium-Batterie garantiert eine zuverlässige Funktion und lange Lebensdauer des Rauchwarnmelders. Die ordnungsgemäße Funktion des Melders sollte regelmäßig mittels Druck auf die großflächige Testtaste geprüft werden. Fehlfunktionen oder eine schwache Batterie werden akustisch und optisch signalisiert.

Zertifizierung und Qualitätskennzeichen „Q“

Der Rauchwarnmelder erfüllt neben der gesetzlichen Norm DIN EN 14604 auch den erweiterten Qualitätsnachweis nach vfdb-Richtlinie 14-01 und ist daher Q-zertifiziert. Das unabhängige Q-Label garantiert besondere Langlebigkeit, erhöhte Sicherheit und mehr Bedienkomfort: durch erweiterte Prüfkriterien für die fest verbaute Batterie mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer, die Verarbeitungsqualität, das falschalmsichere Gehäusedesign und die Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen.

Rauchwarnmelder 10 Jahre (Q)

Art.-Nr. GRWM30500Q

| | |
|--|----------------------------------|
| Abmessungen | (HxD) 33x99 mm |
| Alarmstummschaltung | 10 min |
| Anzeige | LED |
| Batterietyp | 3 V Lithium (fest verbaut) |
| Bildtyp Print | Produktbild Front 01 |
| Breite | 99 mm |
| Detektionsverfahren | Photoelektrische Reflexion |
| Erfassungsbereich Melder (m ²) | 40 m ² |
| GRS - Batteriemenge | 1 |
| GRS - Batterietyp | Pairdeer CR123A |
| Gehäusematerial | ABS |
| Höhe | 33 mm |
| Lieferumfang 01 Beschreibung | Rauchwarnmelder |
| Lieferumfang 01 Menge | 1 |
| Lieferumfang 02 Beschreibung | Batterie (Lithium, fest verbaut) |
| Lieferumfang 02 Menge | 1 |
| Lieferumfang 03 Beschreibung | Bedienungsanleitung |
| Lieferumfang 03 Menge | 1 |
| Max. Batterielebensdauer | 10 Jahr(e) |
| Max. Betriebstemperatur | 45 °C |

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Max. Luftfeuchtigkeit | 90 % |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C |
| Montageort | Decke |
| Nettogewicht | 0,098 kg |
| Norm | EN 14604:2005/AC:2008; vfdb 14/01; Q |
| Schalldruck | 85 dB |
| Sensortyp | Photodiode |
| Spannungsversorgung DC | 3 V |
| Spannungsüberwachung | Ja |
| Sprache Anleitung | D, GB, F, NL, I |
| Sprache Verpackung | D, GB, F, NL, I |
| Statusanzeige | Ja |
| Stromaufnahme | 50 mA |
| Stromaufnahme Standby | 0,008 mA |
| Zertifizierungen | EN 14604; vfdb 14/01; Q |