

Allgemeine Informationen

Typ:	F202 AC-40/0,03
Bestellnummer:	2CSF202001R1400
EAN:	8012542780106
Katalogbeschreibung:	F202AC-40/0,03 FI-Schutzschalter
Beschreibung:	F202AC-40/0,03 FI-Schutzschalter 2P, Typ AC, 40A, 30mA

Kategorien

Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen » Fehlerstrom-Schutzschalter

Bestelldaten

EAN:	8012542780106
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85363030

Abmessungen

Breite des Produkts:	0.035 m
Höhe des Produkts:	0.085 m
Tiefe des Produkts:	0.069 m
Nettogewicht:	0.200 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1:	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1:	0.041 m
Höhe Verpackungseinheit 1:	0.078 m
Länge Verpackungseinheit 1:	0.096 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:	0.225 kg
EAN Verpackungseinheit 1:	8012542780106

Technische Daten

Normen:	IEC/EN 61008, UL 1053
Betriebskennlinie:	Unverzögert
Fehlerstromart:	AC type
Bemessungsfehlerstrom:	0,03 A
Bemessungsstrom (I_n):	40 A
Anzahl Pole:	2
Position des N-Leiters:	Rechts
Verlustleistung:	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 2.4 W
Bemessungsspannung (U_r):	230/400 V

Umwelt

RoHS Status:	Geplant der EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen nach 2006-07-01 zu folgen
--------------	--

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information:	2CSC400002D0209
Konformitätserklärung - CE:	2CSC423001D2701
RoHS Information:	2CSC423001K0201
Betriebs- und Montageanleitung:	2CSF423001D6402

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):	Q
ETIM 4:	EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter
ETIM 5:	EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter
ETIM 6:	EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter

