

ETHERMA
Landesstraße 16
5302 Henndorf
Tel.: +4362147677
E-Mail: office@etherma.com
WWW: www.etherma.com

ETHERMA°
GENIALE WÄRME

Artikelnummer: 40467

Kurzbeschreibung: Dimmer für Beleuchtung LAVA-LED, passend für alle Größen

Langbeschreibung: Mit dem Funk-Dimmer kann die Beleuchtung LAVA-LED gedimmt werden. Ansteuerbar entweder drahtgebunden über Taster oder über den Funkhandsender LAVA-FHS-LED. Der Dimmer kann für alle LAVA-LED Größen verwendet werden. Schutzart: IP 20 Abmessungen: 95 x 37 x 20 mm, Funkfrequenz: 868 MHz, maximale Ausgangsleistung: 192W, Ausgangsstrom: 1 x 8A

Hersteller: ETHERMA

Herstellertypbezeichnung: LAVA-DIMM-LED

EAN/GTIN: 9120061393260

Bestelleinheit: Stück



Klassifikationssystem: ETIM-7.0

Gruppe: Dimmer

Merkmal	Wert	Einheit
Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse	
Bedienungsart	Funk	
App-Steuerung über Bluetooth	FALSE	
Dimmung Phasenanschnitt	TRUE	
Dimmung Phasenabschnitt	FALSE	
Seriendimmer	false	
Lastart	universal	
Nebenstelleneingang	true	
Lichtwertspeicher	true	
Verwendbar mit Taste	true	
Verwendbar mit Bewegungsmelder	true	
Verwendbar mit Präsenzmelder	true	
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	true	
Verwendbar mit Funktaste	true	
Verwendbar mit IR-Taste	false	
Montageart	Aufputz	
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube	
Werkstoff	Kunststoff	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
Halogenfrei	false	
Oberfläche	unbehandelt	
Ausführung der Oberfläche	matt	
Farbe	weiß	
RAL-Nummer (ähnlich)	9016	
Transparent	false	
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20	
Nennspannung	36 12	V
Steuerspannung	36 12	V
Nennleistung	288 288	VA
Anschlussart	Schraubklemme	
Aderquerschnitt	1.5 1.5	mm ²
Gerätebreite	37	mm
Gerätehöhe	100	mm
Gerätetiefe	21	mm

