


FERMAX Cityline Türstation, 4+N mit 1 Einfachtaster, silber, Größe 1
Art. Nr. F70701

- Systemtechnologie: 4+N
- aus eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten
- Türöffnerrelais potentialfrei
- Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, max. 0,3 A
- Einstellen der Sprechlautstärke
- Namensschild LED beleuchtet und von vorne austauschbar
- verdeckte Befestigungsschrauben
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66

Cityline Audio Türstation 1TN aus eloxiertem Aluprofil, mit verchromten Abschlussleisten, 2 Watt Power-Lautsprecher, eingebautem Elektret-Mikrofon, Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A, Spannungsversorgung Türöffner: 12VAC, max. 0,4A on board. Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung und Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen". Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung. 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke, verchromter Einfachtaste IP66, Namensschild von vorne austauschbar, LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben, ohne UP-Dose F8851, 1 Einfachtaste, Schutzart: IP43/Tasten IP66, Farbe: Alu-Chrom, Maße (H x B): 128mm x 130mm, Größe: 1, System: 4+n

Technische Information

Anzahl der Klingeltasten	1	Videoerweiterung möglich	null
Werkstoff der Klingeltasten	Aluminium	Mit Lautsprecher	Ja
Werkstoff	Aluminium	Mit Kamera	Nein
System 4+n	Ja	Tastenzahl	1
Montageart	Unterputz	Größe	1
Installationstechnik	Mehrdraht-System	Abm. Frontplatte	130 x 128 mm
Farbe	Silber	EAN	8424299707013

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F8400	UP-Regendach Gr. 1
Zubehör	F7061	AP-Gehäuse Gr. 1
Zubehör	F7061GH	AP-Geh. m. Regendach Gr. 1
Zubehör	F8851	UP-Dose Gr. 1