

ETHERMA  
Landesstraße 16  
5302 Henndorf  
Tel.: +4362147677  
E-Mail: office@etherma.com  
WWW: www.etherma.com

**ETHERMA°**  
GENIALE WÄRME

**Artikelnummer:** 40887

**Kurzbeschreibung:** LAVA BASIC-DM  
Infrartheizung, Wand/Decke, nano-anthrazit,  
1600x62 cm, 1000 W

**Langbeschreibung:** Die LAVA BASIC-DM ist eine nur 22 mm tiefe Infrartheizung, die sowohl zur Beheizung von der Decke als auch Wand geeignet ist und durch ein spezielles magnetfeldfreies Heizelement infrarote Strahlungswärme erzeugt. Sie erwärmt, anders als bei herkömmlichen Heizgeräten, nicht nur die Luft, sondern alle Personen und Gegenstände im Raum. Zudem eignen sich die Geräte hervorragend als Voll- oder Zonenheizung. Beim Einbau in der Zwischendecke integriert sich die Heizung vollständig in die Decke. Durch die Deckenmontage kann der Raum optimal ausgenutzt werden, außerdem werden Beschädigungen am Heizgerät vermieden. Erhältlich in den Farben Verkehrsweiß RAL 9016, Nano-Anthrazit RAL 7016 und in der Ausführung LAVA BASIC-DM RAL in sämtlichen RAL-Farben sowie in bis zu 6 Leistungen (350-1500 W). Fein strukturierte Oberfläche, Schutzart: IP 21, Oberflächentemperatur: Deckenmontage max. 120 °C / Wandmontage max. 95 °C, Montagetiefe: 52 mm, Prüfzeichen: TÜV, CE konform; Anschlussleitung: 1 m, 3 x 1.5 mm<sup>2</sup> ohne Stecker und ohne Plug & Play-Anschluss. 230 V.



**Hersteller:** ETHERMA

**Herstellertypbezeichnung:** LAVA-BASIC-1000DM-NA

**EAN/GTIN:** 9120015721279

**Bestelleinheit:** Stück

**Klassifikationssystem:** ETIM-7.0

**Gruppe:** Elektroheizkörper

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>	<b>Einheit</b>
Ausführung	Strahlungspaneel	
Werkstoff des Gehäuses	Stahl	
Werkstoff des Heizelements	sonstige	
Mit dekorativer Verkleidung	false	
Leistung	1000	W
Art der Regelung	sonstige	
Farbe	anthrazit	
Breite	620	mm
Höhe	1600	mm
Tiefe	52	mm
Montageart	horizontal/vertikal	
Freistehend	false	
Gewicht	7	kg
Schutzart (IP)	IP21	
Schutzklasse	I	
Mit Zeitschaltuhr	false	
Digitalanzeige	false	
Mit Präsenzmelder	false	
Busfähig	false	
Lernfähig	false	
Verbrauchsanzeige	false	

Offenes-Fenster-Erkennung false  
Bedienung über App false  
Programmierbar mit Fernbedienung false  
Anzahl der unterstützten Messader-ohne  
Kommandos (Pilot wire)