



41108914



Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, BSF u. erh.BS S.1 orange, glänzend

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld und Aufdruck - ZSV -, Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung. Für den Anschluss von medizinisch technischen Geräten nach DIN VDE 0100-710 (2002-11) geeignet, zuverlässige Spannungsanzeige durch Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch ausgelegt, mit Schraub-Liftklemmen. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

- mit Schraub-Liftklemmen
- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.
- Einsatz farblich gekennzeichnet.

Technische Merkmale

Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
Farbe	orange glänzend
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
Bauart	nach DIN 49440
Technische Ausführung	Aufdruck "ZSV"
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach VDE 0620-1
Ausführung SV, ZSV	nach VDE 0100-710
Werkstoff	Duroplast