



Funkfernbedienung,KNX,4 Tasten,4 Kanäle

Funksender mit 4 Kanälen zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit KNX fähigen Bussystemen über KNX Funk. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in unidirektionale Befehle um. Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, Auswahl der Betriebsart bei Heizungsfunktion, Zeit, Szenenabruf. Das Gerät verfügt über eine Tastensperrfunktion zur Vermeidung von versehentlicher Funktionsbetätigung. Eine mehrfarbige LED zeigt den Sende-, Konfigurations- und Batteriestatus an. Die einzelnen Tasten sind beschriftbar und die Fernbedienung ist durch die integrierte Öse als Schlüsselanhänger nutzbar.

TU404

Technische Merkmale

Anzahl Tasten	4
Übertragungsfrequenz	868 MHz
Max. Reichweite	max. 30m (Gebäude) / 100m (im Freien)
Versorgungsspannung	2 Lithium Batterien 3V CR2430
Abmessungen (LxBxH)	83 x 46,5 x 15,8 mm
Betriebstemperatur	-10 bis 70 °C