

Phasenanschnitt- Dimmer 100-1000W für Glüh- und 230V~ Halogenlampen, 100-1000VA für NV-Halogenlampen mit konventionellem (Eisenkern) Transformator. Beleuchtbar mit Glimmaggregat Best Nr. 7758 91. Für Schraubbefestigung. Sicherung: T 5A/250V (H). Sicherungshalter bereits bestückt mit Reserve-sicherung., Zur Verwendung mit Abdeckung Best.Nr. 77xx 59



Best.-Nr. 775910

Eigenschaften

Kurzbezeichnung: Einsatz
Druckdimmer ADW-LS10

Serie: Pro21

Hersteller: Legrand

Rabattgruppe: L32

EAN-Code: 3245067759103

Gewicht (netto): 0,26 Kg

Mindestabnahme menge verteiler: 1

Zusammenstellung: Basiselement

Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf

Seriendimmer: 0

Lastart: induktive Last

Nebenstelleneingang: 1

Lichtwertspeicher: 0

Verwendbar mit Taste: 0

Verwendbar mit Bewegungsmelder: 0

Verwendbar mit Präsenzmelder: 0

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: 0

Verwendbar mit Funktaste: 0

Verwendbar mit IR-Taste: 0

Montageart: Unterputz

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Werkstoff: sonstige

Werkstoffgüte: sonstige

Halogenfrei: 1

Oberfläche: unbehandelt

Farbe: sonstige

Transparent: 0

Geeignet für Schutzart (IP): IP2X

Frequenz: 50