



Schaltaktor 4-fach für Busch-free@home®

Funktionen im Überblick

- Zum Schalten von 4 unabhängigen 127 V~/230 V- Verbrauchern.
- Jeder Kontakt hat eine Hilfsspannungsunabhängige Handbedienug, über die zusätzlich die Kontaktstellung angezeigt wird.
- Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
- Bedienelemente: Relaisbedienteil
- Anzeigeelemente: Relaisbedienteil
- Busspannung: 24 V
- Verlustleistung: 4 W
- Ausgänge: 4
- Lastart: AC1
- Nennstrom: 16 A, $\cos \varphi 0,8$
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 55 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
- Teilungseinheit: 4
- Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
- Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	6251/0,4
Bestell-Nr:	2CKA006220A0023
EAN:	4011395180389