

Wetterstation für Busch-free@home®



Funktionen im Überblick

- Zum Erfassen und Senden der Helligkeit, der Temperatur, der Windgeschwindigkeit und Regen.
- Wetterdaten können mit Aktoren verknüpft werden um automatisiert Funktionen zu steuern.
- Wetterdaten können im free@home Webinterface und der free@home App visualisiert werden.
- Messbereich Windgeschwindigkeit 2 - 30 m/s.
- Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
- Busspannung: 24 V-
- Nennspannung: 110 V-230 V-
- Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
- Schutzart Gerät: IP 44
- Temperaturbereich Gerät: -20 °C - 55 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 55 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux
- Maße (H x B x T): 108 mm x 121 mm x 227 mm
- Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	6228
Bestell-Nr:	2CKA006220A0388
EAN:	4011395202319