



85741126

**Jalousie-Schaltuhr Q.1/Q.3 anthrazit, samt**

Lamellenverstellung bei Tasten <	0,5 s
Selbsthaltung für 2 min bei Tasten >	0,5 s
minimale Lamellen-Verstellzeit ca.	150 ms
Umschaltzeit bei Richtungswechsel <	0,6 s
Laufzeit max.	2 min
Astrozeitverschiebung	+/- 2 h
Fahrzeiten	20 Auf/Ab je Tag
Gangreserve ca.	24 h
Zufallsgenerator	+/- 15 min
Betriebstemperatur	-5 - +45 °C
relative Luftfeuchte	0 - 65 % keine Betauung
niedriger Eigenenergiebedarf	Ja
mit Demontageschutz	Ja
Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar	Ja
Astroprogramm für Fahren bei Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe	Ja
mit Tastensperre	Ja
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperricherung)	Ja
mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar)	Ja
2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher	Ja
Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten	Ja
Mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb	Ja
LC-Display leuchtet während der Bedienung	Ja
LC-Display Kontrast einstellbar	Ja
Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display	Ja
Resetfunktion (auf Werkseinstellung)	Ja
Steuerung über Tasten und Schaltzeiten	Ja