

# Artikeldatenblatt

## Tast-Steuergerät EB



Artikel-Nr.

240-10 EB

### Tast-Steuergerät (Einbau)

zur Regelung von EVGs (für LS-Lampen) und/oder elektronischen Trafos mit 1 – 10 V Steuereingang

Ansteuerung durch Taster (Schließer), Art.-Nr.: z.B. 531 U.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Schalten und Helligkeitseinstellung von Leuchten mit 1-10-V-Schnittstelle
- Einbau in Zwischendecken oder Aufputz-Montage

### Produkteigenschaften

- Das Leuchtmittel wird über die Lastleitung ein- bzw. ausgeschaltet und über die 1-10 V Schnittstelle gedimmt
- Bedienung über Installationstaster, Schließerkontakt
- Umschaltbar auf Memory-Funktion mit Helligkeitsspeicher
- Die 1-10 V Schnittstelle ist kurzschlussfest für den Steuerstrom

### Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~, 50 Hz
Schaltkontakt:	Relais, mit Netzpotential behaftet
Schaltleistung	
Ohmsche Last:	2300 W
EVG, Trafo:	typabhängig
Steuerstrom EVG:	max. 200 mA
Kurzschlussschutz:	über Leitungsschutzschalter 10 A
Galvanische Trennung 1 – 10 V:	2-kV-Basisisolation
Umgebungstemperatur:	max. 50 °C
Leerlaufsicher:	ja
Anschlussart:	Schraubklemmen
eindrätig:	max. 4 mm <sup>2</sup>
feindrätig ohne Aderendhülse:	max. 2,5 mm <sup>2</sup>
feindrätig mit Aderendhülse:	max. 1,5 mm <sup>2</sup>
Maße (B x H x T):	175 x 42 x 18 mm

