

**Tragbare Ausführung | AM / FM | Batteriebetrieben /  
Netzstromversorgung | Analog | 1.8 W | Scharz-weiß Monitor |  
Kopfhörerausgang | Tragegriff | Grau / Schwarz**

Marke: Nedis | Artikelnummer: RDFM1330GY | Product EAN number: 5412810329557

Produkteigenschaften	
AM Frequenzbereich	530-1600 kHz
Anschlüsse – Ausgang	1x 3.5 mm
Antennentyp	Extern
Anzeige	Scharz-weiß Monitor
Breite	50.00 mm
Eingangsspannung	100 - 230 V AC 50 Hz
Eingangsstrom	1 A
Erforderliche Batterien ( nicht enthalten)	4x AA/LR6
Farbe	Grau Schwarz
FM Frequenzbereich	87.5 - 108 MHz
Gewicht	465 g
Höhe	185.00 mm
Kabellänge des Netzteiles	1.50 m
Kopfhörerausgang	Ja
Lautsprecher RMS	0.6 W
Lautsprecherkanäle	Mono
Leistungsaufnahme Betrieb	4.50 W
Material	ABS
max. Batteriespielzeit	6 hrs
Medienwiedergabe	AUX Radio
Netzkabel Anschluss A	Euro / Typ C (CEE 7/16)
Netzkabel Anschluss B	C7
Netzstecker	Euro / Typ C (CEE 7/16)
Radiodesign	Tragbare Ausführung
Radiotyp	FM Radio
Spitzenleistung des Lautsprechers	1.8 W
Stromquellentyp	Batteriebetrieben Netzstromversorgung

Stromverbrauch Standbymodus	0.40 W
Tiefe	120.00 mm
Tragegriff	Ja
Treiber Größe	76.2 mm
Tuning Typ	Analog
Untestützte Radio Bänder	AM FM

Verpackungsinformationen

Marke	Nedis
Bestellcode	RDFM1330GY
EAN single product:	5412810329557
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810384310
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	UKW/AM-Radio EU-Netzkabel

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	85 mm	135 mm	200 mm	598 g
12	210 mm	295 mm	510 mm	7520 g

